ECO 27 10-XU

Kostnadseffektiv, miljövänlig 24V/1A Batteribackup för små system. Plats för upp till 2x3,2Ah batterier.

Produktinformation

Input Voltage (V) AC	110V-264VAC/47-63Hz
Utgående spänning (V)	27,3VDC
Output current (A)	1A
Max batterikapacitet	2x3,2Ah
Levereras inkl. batterier	Nej
Larm via	Växlande relä
Larmfunktion som standard	Nätavbrott alt. Låg batterispänning (1 utgång)
Väggmontage	Ja
19" rackmontage	Nej
DIN-monterat nätaggregat	Nej
SabotageKontakt	Nej
Skydd mot	Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning och Djupurladdning
Dimensioner (HxBxD)	220x190x160 mm
E-nummer	5269761

Användningsområden:

Små passagesystem, magneter, kodlås & slutbleck.

milleteknik RESERVKRAFT

Milleteknik AB • Ögärdesvägen 8B, 433 30 Partille • Tel. 031-34 00 230 • info@milleteknik.se • www.milleteknik.se

Teknisk specifikation

Lysdiodsindikering för status på skåpets front	Ja
Display för status på skåpets front	Nej
Låsbar kapsling	Ja
Antal kabelgenomföringar	2
Avsedd batterityp	12V Underhållsfria blybatterier
Fläkt i kapsling för ytterligare kylning	Nej
Färg	Vit
Levereras inkl. hängsäkring mellan batterier	Nej
Batterisäkring	Ja
Jackbar larmplint	Nej
Larm via summer	Nej
Display som standard	Nej
Möjlig att parallellkoppla	Ja
Djupurladdningsskydd	Ja
Jackbar larmutgångsplint	Nej
Jackbar belastningsplint	Nej
Hotswap	Nej
Egen förbrukning nätdrift (mA)	50
Egen förbrukning batteridrift (mA)	35
Input Current (A)	0,4A
Verkningsgrad (%)	83,5%
Rippel	120 mVp-p
Reglernoggrannhet	+-0,5%
Primärswitchat nätaggregat	Ja
Fläktfritt nätaggregat	Ja
CE-godkänd	Ja
Uppfyller RoHS2 direktivet	Ja
Ursprungsland	Sweden
Tillverkare	Milleteknik