





مراحل نصب دستگاه

۱-متصل نمودن دستگاه

۱-کامپیوتر خود را خاموش و تمامی کابلهای شبکه خود را از قبیل مودم/روتر خاموش کنید واگر هم اکنون از یک مودم استفاده میکنید آنرا قطع کنید این مودم جایگزین مودم قبلی شما خواهد شد.



## ابتدا کابل خود را از داخل تلفن در بیاورید و مطابق شکل زیر به اسپیلیتر. وصل نمایید.





### طرف دیگر اسپیلیتر دو عدد خروجی دارد که یکی با phone مشخص شده است

#### با کابل موجود در پک دستگاه قسمت phoneرا به تلفن وصل کنید.





## طرف دیگر که با علامت مودم مشخص شده است را به پشت مودم وصل نمایید.





### سپس یک طرف کابل شبکه را به مودم و طرف دیگر را پشت کیس به قسمت LANوصل کنید.





## سپس آداپتور دستگاه را به برق وصل کنید و فیش آنرا به مودم وصل کنید.





# نمای کلی از نحوه انجام اتصالات





### هم اکنون مودم شما از لحاظ سخت افزاری وصل شده است و حالا میتوانید مودم را روشن کنید.





### پس از روشن کردن مودم چراغ ها باید این حالات را داشته باشند.





## تنظيم دستگاه با استفاده از صفحه وب



مرورگر وب مثل Internet Explorerرا باز کرده و آدرس <u>http://192.168.1.1</u> را در قسمت آدرس

وارد نمو ده دکمه enterرا فشار دهید.

Google - Windows Internet Explorer		
File Edit View Favorites Tools Help	🗴 🌀 Snagilt 🕑	
🚖 Favorites 🛛 🚖 🙋 Suggested Sites 🔹 🙋 Web Slice Ga	llery •	
Connecting		
🔶 🗱 🗤		



#### در این پنجره از شما user name و passwordرا در خواست می کند مقادیر پیش فرض را وارد کرده سپس برروی دکمه ok کلیک کنید





این صفحه خلاصه وضعیت مودم را نشان می دهد

	TP-LINK	<®	_				54M Wireless /	ADSL2+ Mod	lem Router
روی زبانه Quick	Status	Quick Start	In	terface Adv Setup S	vanced A Setup Mar	Access nagement	Maintenance	Status	Help
start کلیک کنید		Devic	e Info	System L	og Statisti	cs			
	Device Information								
	Device information								
			Fi	rmware Version :	3.0.0 Build 110119	Rel.26016			
				MAC Address :	f8:d1:11:b2:34:c3				
	LAN			ID Address .	100.400.4.4				
				IP Address :	192.168.1.1				
				Subnet Mask :	255.255.255.0				
				DHCP Server :	Enabled				
	WAN								
		PVC	VPI/VCI	IP Address	Subnet	GateWay	DNS Server	Encapsulation	Status
		PVC0	10/35	109.110.169.171	255.255.255.255	10.0.0.100	109.110.160.172	PPPoE	Up
		PVC1	0/33	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Up
		PVC2	0/35	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Up
		PVC3	0/100	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Up
		PVC4	8/35	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Up
		PVC5	8/48	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Up
		PVC6	0/38	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Up
	ADSL								
		,	ADSL Fi	rmware Version :	FwVer:3.12.8.31_1	C3086 HwVer:T	14.F7_7.0		
				Line State :	Showtime				
				Modulation :	ADSL2 PLUS				
				Annex.Mode :	ANNEX.A.				





Quick Start	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Help
Quick Start							
	Th 'Qı (In	is ADSL Router uick Start' wiza ternet Service	r is ideal for hon ard will guide you Provider).	ne networking and s u to configure the A	small business netw DSL router to conne	vorking. The act to your ISP	
			RUN WIZAR	D			
		ف کنید	RUN WIZ	روی ZARD			







	C ht	tn://192.168.1.1/wizard/wizardT7.htm - Windows Intern	et Evol	
		to://102.168.1.1/wisexd/wisexdTZ.htm		
		(p;)/192.100.1.1/Wizaru/Wizaru12.11011		
	T	<b>P-LINK</b> <sup>®</sup>		
	Qui	ck Start - Time Zone		•
		Select the appropriate time zone for your location and click NEXT to con	tinue.	
		(GMT+03:30) Tehran	~	
		(GMT-11:00) Midway Island, Samoa (GMT-10:00) Hawaii	^	
		(GMT-09:00) Alaska (GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada) (GMT-07:00) Mountain Time (US & Canada)	NEXTEXIT	
		(GMT-06:00) Central Time (US & Canada), Mexico City, Saskatchewan (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada), Indiana(East) (GMT-04:00) Atlantic Time (Canada), Caracas, La Poz		
		(GMT-03:30) New foundland (GMT-03:00) Brasilia, Buenos Aires, Georgetown (GMT-02:00) Mid-Atlantic		
		(GMT-01:00) Azores, Cape Verde Is. (GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (GMT+01:00) Berlin, Stockholm Rome, Bern, Brussels, Vienna		
Time zoneرا روی این		(GMT+01:00) Bohm, etectroni, rome, Bern, Brassels, Vienna (GMT+02:00) Athens, Helsinki, Istanbul, Cairo, Eastern Europe, Israel (GMT+03:00) Baghdad, Kuwait, Nairobi, Riyadh, Moscow	Ξ	
گزینه تنظیم کنید	Done	(GMT+04:00) Abu Dhabi, Muscat, Tbilisi, Kazan, Volgograd (GMT+04:30) Kabul	- 🔍 100% -	
		[GMT+05:00] Islamabad, Karachi, Ekaterinburg, Tashkent (GMT+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi	L	
		(GMT+06:00) Astana, Dhaka		
		(GMT+00.50) Rangoon (GMT+07:00) Bangkok, Jakarta, Hanoi		
		(GMT+08:00) Beijing, Hong Kong, Perth, Singapore, Taipei		
		(GMT+09:00) Tokyo, Osaka, Sapporo, Seoul, Yakutsk (GMT+09:30) Adelaide. Darwin		
		(GMT+10:00) Brisbane, Canberra, Melbourne, Sydney, Hobart (GMT+11:00) Magadan, Solomon Is., New Caledonia		
		(GMT+12:00) Fiii. Kamchatka. Marshall Is Wellington. Auckland	~	





### در این مرحله اگر Ip static ip address گرفته باشید گزینه static ip addressرا انتخاب کنید در صورت داشتن adsl گزینه pppOE را انتخاب کنید Ibridge mode در حالتی است که بخواهید روی سیستم conection بسازید

🖉 http://192.168.1.1/wizard/wizardConType.htm - Windows Interne... 📕 http://192.168.1.1/wizard/wizardConType.htm 8 **TP-LINK®** Quick Start - ISP Connection Type Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click NEXT to continue. Choose this option to obtain a IP address automatically from O Dynamic IP Address your ISP. Choose this option to set static IP information provided to you Static IP Address by your ISP. Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most PPPoE/PPPoA DSL users) O Bridge Mode Choose this option if your ISP uses Bridge Mode. NEXT EXIT

روی NEXTکلیک کنید

















تنظیمات شما در این مرحله به اتمام می رسد



