

ECO 27 100-XS

Kostnadseffektiv, miljövänlig Vagg/19" 24V/10A Batteribackuper för mindre till medelstora system. Plats för upp till 2x14Ah batterier.



Produktinformation

Input Voltage (V) AC	110V-264VAC/47-63Hz
Utgående spänning (V)	27,3VDC
Output current (A)	10A
Max batterikapacitet	2x14Ah
Levereras inkl. batterier	Nej
Larm via	Växlande relä
Larmfunktion som standard	Nätavbrott alt. Låg batterispänning (1 utgång) samt Sabotagelarm
Väggmontage	Ja
19" rackmontage	Ja
DIN-monterat nätaggregat	Ja
SabotageKontakt	Ja
Skydd mot	Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning och Djupurladdning
Dimensioner (HxBxD)	215x395x145 mm
Vikt (Kg)	4,3
HE	5HE (Djup: 145 mm)
E-nummer	5269770

Användningsområden:

Passagesystem, magneter, kodlås & slutbleck.

Teknisk specifikation

Lysdiodsindikering för status på skåpets front	Ja
Display för status på skåpets front	Nej
Låsbar kapsling	Ja
Antal kabelgenomföringar	3
Avsedd batterityp	12V Underhållsfria blybatterier
Fläkt i kapsling för ytterligare kylning	Ja
Färg	Svart
Levereras inkl. hängsäkring mellan batterier	Nej
Batterisäkring	Ja
Jackbar larmlint	Nej
Larm via summer	Nej
Display som standard	Nej
Möjlig att parallellkoppla	Ja
Djupurladdningsskydd	Ja
Jackbar larmutgångsplint	Nej
Jackbar belastningsplint	Nej
Hotswap	Nej
Egen förbrukning nät drift (mA)	150
Egen förbrukning batteri drift (mA)	130
Input Current (A)	1,4A
Verkningsgrad (%)	84%
Rippel	80 mVp-p
Reglernoggrannhet	+/-0,5%
Primärswitchat nätaggregat	Ja
Fläktfritt nätaggregat	Ja
CE-godkänd	Ja
Uppfyller RoHS2 direktivet	Ja
Ursprungsland	Sweden
Tillverkare	Milleteknik